

SPYCAM-PEN-V8



MODO STANDBY

Al presionar el botón operación por 2 segundos se enciende un led azul quedando fijo esto significa que entro en modo standby

GRABAR 720

En modo standby presionamos una vez el boton operacion para que empiece la grabación y volvemos a presionar si queremos parar la grabación, graba lapsos de 10 min hasta llenar la memoria

GRABAR 1080

En modo standby mantenemos presionado 3 segundos el led pasará a rojo por un segundo y ya estará grabando. para terminar la grabación presionamos el botón operación, graba lapsos de 5 min hasta llenar la memoria

FORMATEAR SD

Para formatear nuestra tarjeta SD necesitamos que esté en modo standby, presionamos dos veces seguidas el botón operación y ya queda formateada nuestra sd.

CAMBIAR FECHA/HORA y VER GRABACIONES

Usando el cable usb de datos podemos conectar el producto donde veremos nuestra grabaciones en una carpeta "VIDEO" y un .txt con el nombre "Time" dentro tendrá el formato **2021-01-01 00:00:00 N**, donde podemos ir configurando con nuestra hora actual y podemos elegir entre grabar con la marca de fecha/hora o sin ella, para eso solo modificamos la última letra entre **N** (No muestra la fecha/hora) o **Y** (Si muestra la fecha/hora en la grabación)